

THULE 5200用12Vモーターが誤作動した場合

5200用12Vモーターキットは事前にプログラムされたコントロールボックスによって制御されています。モーターそのものにはプログラムはされていません。

正常なプログラムは次の通りです。

オーニングは押されたボタンの方向に出入りします。

一度ボタンを押すだけで作動を開始し、抵抗のあるポイントで停止するようにプログラムされています。オーニングが完全に巻き取られたり、完全に展開しきると自動停止します。

さらに、完全に展開してから少し巻き取るようにもプログラムされています。生地にテンションを与えるためです。

これらの作動が正常にされない場合、二つの原因が考えられます。

①コントロールボックスが「5200用」でなく、誤って「6300用」が供給されている。
（図の緑の丸を確認）これらのシリーズは巻き取り方向が逆のオーニングです。
ニュージャパンヨットまでご連絡ください。

②モーターとの配線コードが逆に接続されていないでしょうか？（図の赤の丸を確認）逆の場合は #4- と #5+ の配線を逆にしてください。

まずはコントロールボックスがオーニングに合ったものであるかの確認し、もし合っている場合、モーターの#4-と#5+の配線を逆に接続し直してみてください。
これで正常に作動するはずです。

